

2/4WP-1000

スマートフォン用 TRRS-XLR 変換機



価格 52,000円



IN [0dB]

OUT [-30dB]

TRRS接続

出力音声

相手の声

4極接続

音声卓など音響設備

スマートフォン

スマートフォンの音声をXLRで出力を可能とする変換機です。
機能を最低限にして、電源不要かつコンパクトなデザイン!

Input Sel スイッチ

LINE入力の切替ができます。

Line : ON / SmartPhone : OFF となります。

スマートフォンマイクを使用する際は、端末をスピーカーモードに変更するか、スマートフォンからコネクタを抜いてください。

※LINE入力の為、マイクの直接接続は出来ません。

定格

入 力	0dB (ライン)	インピーダンス	600Ω
出 力	-30dB	寸 法	(W) 82mm × (H) 38mm × (D) 38mm (突起物含まず)
使用コネクタ	XLR-3-31F77、XLR-3-32F77、TRRS	重 量	178.5g

付属品【社外製品】

- TRRS (4極ミニジャック) ケーブル1m : BOBCK1W8S4 [DW]
- USB-C → TRRS変換ケーブル : BSMPC355HRBK [BUFFALO]
- ライトニング → TRRS変換ケーブル : MPA-L35S01BK [ELECOM]

別売 オプション

専用キャリングケース 定価 1,200円

スマートフォン用TRRS-XLR変換機
【2/4WP-1000】専用ケース

スマートフォンを充電しながら運用したいときは

ワイヤレス充電の併用を推奨します。

また、Belkin 製変換アダプタでの動作を確認しておりますが、ACアダプタ使用時など使用環境によっては音声信号にノイズが発生する場合があります。その際は、モバイルバッテリーでの給電をお試しください。

※スマートフォンの機種・OS・アクセサリ構成により動作が異なる場合があります。

●Belkin製の動作確認アダプタ

- Lightning: [F8J198btWHT] ※付属の変換ケーブルの併用
- USB-C: [F7U081btWH / BLK] ※付属の変換ケーブルの併用 [NPA004btWH / BK]

- 本カタログは2026年6月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
- 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。

